Impressora Portátil PL200

Dados Técnicos **Dezembro/ / 2010**

Descrição do Produto	Impressora manual portátil de identificação profissional criada para uma ampla gama de aplicações de etiquetagem em Usinas, Concessionárias de energia, Montadores de painéis e Industrias em geral. É uma excelente ferramenta para identificação de instalaçao e componentes de baixa tensão (NBR 5410) e média tensão (NBR 14039), auxiliando na prevenção de acidentes conforme norma regulamentadora NR 10.
Características Do Produto	• Tecnologia de impressão com transferência térmica produz etiquetas duráveis, à prova de borrões e resistentes a produtos químicos, solventes, calor e U.V • Funciona com 6 pilhas “AA” (não incluídas) • Peso da impressora: 746 gramas • Dimensões da impressora: 230 mm X 101mm X 63,5mm Imprime fita de PVC , Nylon, Poliéster e Tubo termocontratil

Vantagens e Benefícios

- Etiquetas fáceis de aplicar e poupam tempo
- Cortador manual para cortes limpos, fáceis e com a medida exata.
- Armazena até 100 etiquetas personalizadas
- Teclas alfabéticas e numéricas
- Ampla tela LCD com luz de fundo
- Desligador automático maximiza a vida da bateria
- Imprime em 5 tamanhos para melhor legibilidade e ajuste perfeito.
- Imprime código de barra code 39 e 128
- Capa protetora contra impactos
- A tecla Serial permite uma rápida impressão automática da etiqueta
- As “teclas de atalho” imediatamente formata as etiquetas
- Os adesivos de padrão industrial ajudam as etiquetas a colar e durar mesmo em ambientes adversos.
- Tela com luz e com medidor de duração da pilha
- Identifica automaticamente fios e cabos de 6 e 9 mm
- Tecla Power e Print

Etiquetas disponíveis :

Tubos termocontrateis de poliolefina

- Marcação de cabos e fios. A retração ao calor faz com que seja isolante.
- Branco : 9mm e 12mm x 1, 5 metros

Fitas de vinil de cores

- Marcação de segurança, marcação de estantes, para uso externo e interno.
- Branco, amarelo, vermelho : 12mm e 19 mm x 5,5 metros
- Resistentes a UV.

Instalação da fita:

- Abra o compartimento da fita
- Instale a fita:
- Pressione firmemente para ajustar a fita.
- Feche o compartimento da fita.





Extração da fita:

- Abra o compartimento da fita.
- Pressione o botão de ejeção da fita.
- A fita vai-se levantar cuidadosamente.
- Extraia a fita e instale uma nova.
- Feche o compartimento da fita

Atenção: Certifique-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas. Ocorrendo vazamento, evite o contato com a mesma. Não remova o invólucro da pilha. Para descarte das pilhas contactar rede de assistência técnica autorizada do fabricante das mesmas.

Garantia (Shelf Life)	A **3M do Brasil Ltda** garante este produto por 01 ano, baseado na data da nota fiscal, desde que armazenado em suas embalagens originais protegidos de intempéries

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda